

GERADOR HONDA EC 5000



TECNOLOGIA DE SAÍDA	Condensador
TIPO	Monofásico
SAÍDA MÁXIMA MONOFÁSICA (W)	5000
SAÍDA CONSTANTE MONOFÁSICA	4500
VOLTAGEM (V)	230
FREQUÊNCIA (HZ)	50
INTENSIDADE NOMINAL (A)	19.5
CORRENTE CONTÍNUA	N/A
MOTOTOR HONDA	GX390
TIPO DE MOTOR	4 Tempos OHV
CILINDRADA (CM3)	389
DIAMETRO X CURSO (MM)	88x64
REGIME DE ROTAÇÕES MOTOR (RPM)	3000
SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Ar
SISTEMA DE IGNIÇÃO	Transistor
CAPACIDADE ÓLEO MOTOS (L)	1.1
CAPACIDADE DEPÓSITO COMBUSTÍVEL	6.2
ANTONOMIA MÍNIMA	2H50
SISTEMA DE ARRANQUE	Manual
COMPRIMENTO VS LARGURA (MM)	800 x 550 x 540
PESO A SECO (KG)	75
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA - DB(A)	87
NÍVEL GARANTIDO DE POTÊNCIA SONORA - DB(A)	97